


MARBELLA9SUN
Applique solare
MARBELLA9SUNB2
9W - 670lm - 3000K



DIMENSIONI	A	B	C
1	150	150	150

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	MARBELLA9SUNB2
Ean	8031453032142
Famiglia	MARBELLA9SUN
Linea prodotto	Applique - SOL
Tecnologia	LED
Variante	BIANCO
Materiale corpo	PLASTICA-ALLUMINIO
Materiale diffusore / lente	VETRO
Temperatura esercizio (°C)	-20 +40
Garanzia anni	2

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	WW
CCT (K)	3000
Flusso luminoso (lm)	670
Flusso Luminoso Modulo (lm)	950
Fascio luminoso (°)	95
Eff. luminosa (lm/W)	105,55
Resa Cromatica (CRI)	>80

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	9
Tensione di alim. (V) / Max (V)	3,7 / 3,7
Classe isolamento	3
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	20000
Resistenza agli urti (IK)	6

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	6 / 6
Peso Lordo (Kg)	7.9
Peso Netto (Kg)	1.1

MARBELLA9SUN
Applique solare
MARBELLA9SUNB2
9W - 670lm - 3000K

ACCESSORI

	PALETTO PER MARBELLASUN	MARBELLAPOLEC
	PALETTO PER MARBELLASUN	MARBELLAPOLEG
	PICCHETTO PER MARBELLASUN	MARBELLASPIKE
	BATTERIE DI RICAMBIO	B111037026A

ACCESSORI


	PALETTO PER MARBELLASUN	MARBELLAPOLEC
	PALETTO PER MARBELLASUN	MARBELLAPOLEG
	PICCHETTO PER MARBELLASUN	MARBELLASPIKE
	BATTERIE DI RICAMBIO	B111037026A

- Applique solare da parete in alluminio per esterni con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza a microonde
- Fascio regolabile 0° - 95° senza l'uso di attrezzi
- Scala graduata per regolazione dell'ampiezza del fascio
- Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
- Batteria Li-ION 18650, 3.7V, 2600mAh, 9.62Wh
- Tempo di ricarica: 6 ore
- In opzione: picchetto e paletto per installazione su tutti i tipi superficie

Per passare da una modalità all'altra tenere premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi mentre è acceso l'apparecchio, quest'ultimo lampeggerà per confermare il passaggio alla modalità successiva. Il pannello solare funge anche da sensore crepuscolare e farà attivare l'apparecchio al di sotto dei 15lux.

Modalità 1: Se viene rilevato un movimento, l'apparecchio si accende al 100%. Se non viene rilevato nessun movimento per 30 secondi, l'emissione luminosa passa automaticamente a 25lm (3% di emissione).

Modalità 2: Se viene rilevato un movimento, l'apparecchio si accende al 100%. Se non viene rilevato movimento per 30 secondi, si spegne.



Modalità 3: L'apparecchio rimarrà sempre acceso al 10% di emissione (55 lumen) finché la luminosità ambientale non supererà i 15 lux.